

## DETECTOR DE TENSÃO ezAlert II

### CARACTERÍSTICAS

- Indicação de Tensão Luminosa e Sonora;
- Alimentação: 2x Pilhas 1,5V tipo "AAA";
- Dimensões: 160(A) x 20(L) x 20(P)mm;
- Peso: Aproximadamente 55g;
- Garantia: A garantia é válida pelo prazo de 90 (noventa) dias de garantia legal, totalizando 3 meses de garantia, contados a partir da emissão da nota fiscal.



### APLICAÇÕES

Este instrumento é utilizado para identificar a presença de tensão AC sem contato elétrico, assim como identificação de fase e neutro, com indicação sonora e luminosa, de terminais e barramentos sem isolamento energizados.

*\*Não aplicável em cabos com isolamento.*

### SEGURANÇA

Este instrumento está de acordo com a Categoria de Instalação IV 1000V da norma IEC61010. Como determinado pela norma de segurança NR-10, utilize sempre equipamentos de proteção individual. Sempre leia as informações de segurança e regras para operação segura contidas no manual de instruções.

### ELÉTRICAS

- Tensão de Operação: 90V a 1000V AC;
- Frequência de Operação: 48Hz a 62Hz
- Indicador de tensão: LED e Buzina

### ACESSÓRIOS

1. Manual de Instruções (1 un.)



*\*Especificações sujeitas a alterações sem prévio aviso. Imagens meramente ilustrativas.*

[www.minipa.com.br](http://www.minipa.com.br)

**MINIPA DO BRASIL LTDA.**

Matriz: Av. Carlos Liviero, 59 - Vila Liviero - 04186-100

São Paulo - SP - Tel: +55 11 5078-1850

Filial: Av. Santos Dumont, 4401 - Z. Ind. Norte - 89219-730

Joinville - SC - Tel: +55 47 3467-8444

Filial: Rua Morro da Graça, 371 - Jd. Montanhês - 30730-670

Belo Horizonte - MG - Tel: +55 31 2519-4550